

Διασύνδεση POS – ΦΗΜΑΣ βάσει 1155

Σκοπός του παρακάτω manual είναι να δοθεί σαφής κατεύθυνση για την διασύνδεση POS κατάλληλα αναβαθμισμένου βάσει **A.1155/2023** με φορολογικό μηχανισμό.

Η διασύνδεση επιτυγχάνεται μέσω **4 διακριτών βημάτων** τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω, αρχικά όμως πρέπει να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για να προχωρήσουμε στη διαδικασία διασύνδεσης.

Σημείωση : πρέπει να έχουν περαστεί τα latest hotfixes

Βήμα Α - Προετοιμασία για τη διαδικασία

1) Πριν προβούμε στη διασύνδεση θα πρέπει απαραίτητως να γίνει **έκδοση ημερήσιου δελτίου Ζ** από το φορολογικό μηχανισμό.

2) **Να έχει κλείσει το πακέτο του POS** που θέλουμε να διασυνδέσουμε με τον ΦΗΜΑΣ.

3) **Να γίνει εκκαθάριση πρωτοκόλλου στο POS** (οι οδηγίες παρατίθενται στο εκάστοτε manual αναβάθμισης του POS) – **Το συγκεκριμένο βήμα να γίνει μόνο στα POS της Euronet.**

4) Θα πρέπει **να εξαργυρωθεί ο κωδικός POS (redeem code) και να εκδοθεί κλειδί auth** από το Entersoft Business Suite ώστε να γίνει λήψη νέου κωδικού.

Προσοχή ! Αυτό το βήμα αφορά μόνο όσα POS έχουν **τύπο διασύνδεσης cloud.**

(Εργαλεία & Ρυθμίσεις > Παραμετροποίηση > Χρηματοοικονομικά > Πιστωτικές κάρτες > Προφίλ επικοινωνίας με POS)

Γενικά στοιχεία προφίλ επικοινωνίας με POS

Κωδικός	εργ- PAX 99993955	Διασύνδεση μέσω ERP	☒	Ανενεργό	☐
Περιγραφή				Εταιρεία	001
Εναλλακτική περιγραφή				Υπόμνημα εταιρείας	10
					Κλείσιμο πακέτου

Στοιχεία παρόχου POS

Κωδικός POS	99993955	Προφίλ επικοινωνίας παρόχου	εργ- PAX 99993955 - cloud
		Κλειδί OAuth	8FDDBF54ACB3413A948275EE0BE7FF16
			Εκδόστε κλειδί OAuth

Στοιχεία Ενεργοποίησης

Κατάσταση Αδειοδότησης	☒
Ημερομηνία αδειοδότησης	19/ 9/2024
Ημερομηνία λήξης της άδειας	9/10/2025
Κωδικός σφάλματος αδειοδότησης	

Στοιχεία δικτύου

IP δικτύου	
Πόρτα δικτύου	0
Κατάσταση Λειτουργίας	Τεστ
α σειριακής επικοινωνίας	0

Βήμα Β - Διασύνδεση POS με ΦΗΜΑΣ

Η διασύνδεση POS – ΦΗΜΑΣ εκτελείται με τα εξής βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν **με την ακόλουθη σειρά**:

Το path εντός εφαρμογής είναι το εξής: *Εργαλεία & Ρυθμίσεις > Παραμετροποίηση > Παραστατικά και Σειρές > Μαζική διαχείριση σειρών > Φορολογικοί μηχανισμοί*)

Σημείωση : Για τους **φορολογικούς μηχανισμούς της CPI** απαιτείται να συμπληρωθεί ο **A/A** μέσα στο προφίλ του φορολογικού μηχανισμού :

Εναλλακτική περιγραφή

Στοιχεία Εισόδου

Κωδικός φορολογικού μηχανισμού DMJ77000025
IP δικτύου 127.0.0.1
Πόρτα δικτύου 11180
URL υπηρεσίας
Τύπος επικοινωνίας Δίκτυο

Όνομα χρήστη
Κωδικός χρήστη
Χρόνος αναμονής συναλλαγής
Πάρος φορολογικού μηχανισμού CPI

Α/Α 1

Στοιχεία Ενεργοποίησης

Κατάσταση ενεργοποίησης ☒
Ημερομηνία αδειοδότησης 19/ 9/2024
Ημερομηνία λήξης της άδειας 3/10/2025
Κωδικός αριθμητικού αδειοδότησης

Σύνδεση POS Φορολογικού Μηχανισμού

1) Αφού επιλέξετε τον ΦΗΜΑΣ που επιθυμείτε να συνδέσετε με το POS και επιλέξετε το κουμπί «**Σύνδεση POS-ΦΗΜΑΣ**» και επιλέξετε το «**Προφίλ επικοινωνίας με POS**» που αντιστοιχεί στο POS που θέλετε να συνδέσετε με το φορολογικό μηχανισμό. Όπως επίσης πρέπει να συμπληρωθούν το **A/A** (αύξων αριθμός συνδέσεων).

Γενικά στοιχεία

Κωδικός CPI
Περιγραφή
Εναλλακτική περιγραφή

Ανενεργό ☐

Στοιχεία Εισόδου

Κωδικός φορολογικού μηχανισμού DMJ77000025
IP δικτύου 127.0.0.1
Πόρτα δικτύου 11180
URL υπηρεσίας
Τύπος επικοινωνίας Δίκτυο

Όνομα χρήστη
Κωδικός χρήστη
Χρόνος αναμονής συναλλαγής
Πάρος φορολογικού μηχανισμού CPI

Σύνδεση POS φορολογικού μηχανισμού

Α/Α Προφίλ επικοινωνίας με POS

Ολοκλήρωση Σύνδεσης ☐

Σύνδεση POS-ΦΗΜΑΣ

Πάρος

2) Απόκτηση Κλειδιών ΦΗΜΑΣ

Σύνδεση POS φορολογικού μηχανισμού

A/A 1

Προφίλ επικοινωνίας POS **eray- PAX 99993955**

Στην περίπτωση του WebECR παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι πριν από κάθε ενέργεια το POS είναι συνδεδεμένο στο Middleware.

1. Απόκτηση κλειδιών από ΦΗΜΑΣ

2. Διασύνδεση POS-ΦΗΜΑΣ

3. Ανταλλαγή κλειδιών POS-ΦΗΜΑΣ

3) Ενεργοποίηση του **Middleware** του POS (εάν το POS έχει προφίλ επικοινωνίας CLOUD) και έπειτα εκτέλεση της ενέργειας «**Διασύνδεση POS-ΦΗΜΑΣ**».

Σύνδεση POS φορολογικού μηχανισμού

A/A 1

Προφίλ επικοινωνίας POS **eray- PAX 99993955**

Στην περίπτωση του WebECR παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι πριν από κάθε ενέργεια το POS είναι συνδεδεμένο στο Middleware.

1. Απόκτηση κλειδιών από ΦΗΜΑΣ

2. Διασύνδεση POS-ΦΗΜΑΣ

3. Ανταλλαγή κλειδιών POS-ΦΗΜΑΣ

4) Ενεργοποίηση του **Middleware** του POS (εάν το POS έχει προφίλ επικοινωνίας CLOUD) και εκτέλεση της ενέργειας «**Ανταλλαγή κλειδιών POS-ΦΗΜΑΣ**».

